

Příkaz „B“

Příkaz B je písemný dokument o nařízených technických a organizačních opatřeních sloužících k zajištění bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních vn, vvn a zvn (nad 1000 V) nebo v jejich blízkosti.

Příkaz B musí být vydán pro tyto činnosti:

- na zajištění a odjištění pracoviště pro práce na elektrických zařízeních vn, vvn a zvn bez napětí,
- pro práce na zařízeních vn, vvn a zvn na částech pod napětím nebo v blízkosti částí pod napětím,
- na zařízeních mn a nn v případě, že je nebezpečí vzniku nebezpečného indukovaného napětí od zařízení vn, vvn a zvn v důsledku křížení nebo souběhu vedení,
- pro práce na elektrických zařízeních mn a nn, jsou-li ve společných prostorách se zařízeními nad vn, vvn a zvn a hrozí nebezpečí od těchto zařízení vn, vvn a zvn,
- pro práce vypnutých a jinak nezajištěných zařízeních vn, vvn a zvn.

Příkaz B – PPN (práce pod napětím) se vydává pro vybrané práce na zařízeních vn, vvn, zvn se zvláštním pracovním režimem.

Příkaz B:

- vydává zaměstnanec určený provozovatelem elektrického zařízení (sítě),
- se vydává pouze pro jedno pracoviště a jednu pracovní skupinu s dohledem nebo dozorem určené osoby na práce na elektrickém zařízení pod napětím,
- je platný 24 hodin od okamžiku zahájení prací na zajištění pracoviště – u dlouhotrvajících prací, kdy elektrické zařízení zůstane trvale odpojeno a pokud nedošlo ke změně určené osoby, může být příkaz B vydán na delší dobu, nejdéle však na jeden týden.
- platnost končí posledním úkonem, pro který byl vydán, **vždy však uplynutím doby**.

Pokud jsou příkazy B vydány na související práce pro několik skupin, musí se evidovat na jednom místě u určeného zaměstnance, který práce koordinuje.

Příkaz B musí obsahovat:

- a) číslo příkazu,
- b) datum a hodinu jeho vydání,
- c) jméno a podpis zaměstnance, který příkaz vydal,
- d) jméno a podpis zaměstnance pověřeného dozorem nebo dohledem včetně data a hodiny převzetí příkazu B,
- e) jména a podpisy zaměstnanců, kteří jsou povinni zajistit pracoviště,
- f) jména a podpisy členů pracovní skupiny,
- g) místo a druh práce,
- h) způsob a postup zajištění pracoviště,
- i) upozornění a označení nejbližších míst, kde jsou části elektrického zařízení pod napětím.

Od vydání příkazu B je možno upustit:

- a) je-li nebezpečí z prodlení, zejména v případě ohrožení lidského života nebo nebezpečí vzniku velkých hospodářských škod,
- b) pro práce na elektrických zařízeních ve výstavbě, která ještě nebyla připojena na napětí a nenalézají se v blízkosti živých částí,
- c) pro práce, které se často opakují, pokud je příkaz B nahrazen vydáním přesných místních pracovních a bezpečnostních předpisů, z kterých je zřejmé, že nahrazují příkaz B,
- d) při ověřování beznapěťového stavu na elektrickém zařízení vypnutém, ale nezajištěném.